
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕДАЛИ

**F1 U1Z, U1Y, SU1MIRG, U2D, U1ZUN,
U1YUN, U2ZUN, U2ZDUN;
F2 U1ZU1Z, U2ZU2Z, U2ZU2ZUN**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: bernstein.nt-rt.ru || эл. почта: bne@nt-rt.ru



Педали

- Эргономичное исполнение
- Компактный корпус
- Степень защиты IP65
- Реле либо контактор можно монтировать в защитном корпусе

Технические данные

Напр. изоляции номин. 500V AC
 Ток номинальный 10A
 Корпус алюминий
 Кнопка из термопл. пластика упрочн. стекловолокном
 CE LVD cor.c DIN EN 60947-1,60947-5-1

Мах частота включения 3000 раз/ч.
 Ресурс механический 10⁷ операций (без нагр.)
 Диапазон температур -30°C до +80°C
 Вход для провода (одна педаль) 1 x M20 X 1,5
 Вход для провода (две педали) 1 x m20 X 1,5
 Сертификаты

Специальные функции

Бистабильная: В момент нажатия, контакт замыкается и остается в этом положении при отпуске педали. При повторном нажатии контакт возвращается в исходное положение.

Двухуровневая: В момент нажатия включается одна пара контактов. Для включения второй пары следует нажать на педаль с большей силой.

Исполнение	Размеры	Функция (для кнопки)	Наименование	№ по каталогу
		1NC+1NO	F1U1Z	606.1100.005
		1NC+1NO Бистабильная	F1U1Y	606.1100.001
		1NO+линейн. потенциометр 10kΩ 2W Max. 250V	F1SU1MIRG	616.1300.327
		2 x (1NC+1NO)	F1U2Z	606.1200.003
		2 x (1NC+1NO) Двухуровневая	F1U2D	606.1200.007
		1NC+1NO	F1U1ZUN	606.1600.006
		1NC+1NO Бистабильная	F1U1YUN	606.1600.002
		1NC+линейн. потенциометр 10kΩ 2W Max. 250V	F1SU1MIRGUN	616.1800.328
		2 x (1NC+1NO)	F1U2ZUN	606.1700.004
		2 x (1NC+1NO) Двухуровневая	F1U2ZDUN	606.1700.008
		1NC+1NO	F2U1ZU1Z	606.2110.013
		2 x (1NC+1NO)	F2U2ZU2Z	606.2220.015
		1NC+1NO	F2U1-ZU1ZUN	606.2610.014
		2 x (1NC+1NO)	F2U2-ZU2ZUN	606.2720.016

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: bernstein.nt-rt.ru || эл. почта: bne@nt-rt.ru